

---

## LED - Einsatz für Hindernisfeuer

---



E27-Lampensockel (Bild unten)

### Technische Daten

Lampe	LED-Leuchteinsatz mit Leuchtdioden, Luftfahrtrot
Lampensockel	E27 oder Lüsterklemme
Versorgungsspannung	AC 95-240 V
Leistungsaufnahme	ca. 5 W
Lichtstärke	20 cd rot, horizontal 360°
Mittlere Lebensdauer	> 100.000 Stunden
Überspannungsableiter	im Feuer integriert
Temperaturbereich	- 30 bis + 60° C
Optik	integriert in den LED
Farbgebung	verkehrsweiß
Schutzart	IP 20
Maße	ca. 100 x 80 mm
Gewicht	ca. 0,2 kg
Mechanische Beanspruchung	vibrationsfest
Spezifikation	CE-zertifiziert,
Ausführung	einstufig
Zubehör	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Störmelderelais und Umschaltrelais</li><li>▪ selbstregelnde Heizung</li></ul>

**Dieses Leuchtmittel lässt sich problemlos gegen vorhandene Glühlampen austauschen.**

**Man erreicht dabei eine Energieeinsparung von ca. 95 %.**